

70mm

105mm

Инструкция

Караоке-микрофон

АТОМ КМ-250



!

Пожалуйста, перед использованием устройства внимательно прочтите инструкцию, чтобы обеспечить правильную работу прибора и гарантировать безопасность его применения.

EAC

Технические характеристики

Bluetooth

2.1, расстояние 10 м

Мощность

5 Вт*2 (выход на динамик)

Частотный диапазон

100 Гц–10 кГц

Уровень максимального звукового давления

>115 ДБ 1 кГц

Коэффициент нелинейных искажений

< 1%

Режим отражения звука

функция настройки эхо

Источник энергии

встроенная Li-ion-батарея

Емкость батареи

1800 мА/ч

Напряжение при зарядке

DC 5В 1А

Внешний вид

Микрофонная часть

Регулирование частоты

Кнопка включения

Регулирование голоса

Регулирование баса

Регулирование эхо


Регулирование громкости



Стандартные аксессуары



USB кабель



Аудио-кабель

Инструкция

Как использовать?

1. Включить/выключить: долго удерживайте кнопку включения. Синий цвет указывает на включение/отключение

2. Просто нажмите кнопку включения, голос певца будет скрыт и песня перейдет в режим караоке.

3. Подключение Bluetooth: включите Bluetooth на вашем мобильном телефоне, найдите устройство «АТОМ КМ-250», нажмите и присоединитесь. Устройство издает звуковой сигнал, когда соединение будет выполнено успешно.

4. Проигрывание музыки: включите музыкальное приложение на мобильном телефоне, например, KARAFUN, и загрузите свои любимые песни или инструментал. Громкость можно настроить на мобильном телефоне.

5. Настройка звука: настройте громкость голоса или Эхо в соответствии с помещением.

6. Начинайте петь и веселитесь.

Как использовать?

1. Подключение аудио кабеля: подключите микро-USB в гнездо в устройства и аудио штекер 3,5 мм в порт гарнитуры на телефоне. Телефон на базе ОС Андроид может записывать напрямую без подключения аудио кабеля.

2. Запустите приложение записи, например, KARAFUN, и следуйте инструкции записи.

Как на картинке ниже



P.S.: Bluetooth будет отключен автоматически при подключении аудио кабеля.

Как заряжать?

1. При низкой зарядке вы услышите сигнал об этом

2. При слишком низком напряжении батареи устройство будет автоматически выключено после звукового уведомления; Пожалуйста, зарядите устройство

3. Обычная зарядка требует 2 часа; если зарядка завершена, красный индикатор автоматически исчезнет

4. При нормальных условиях устройство может работать 1-2 часа

5. Пожалуйста, не используйте адаптер с высокой частотой при зарядке

Часто задаваемые вопросы

Статус	Причины	Решения
Не горит свет	Малая мощность или заряжающий кабель не подключен	Зарядите устройство или проверьте заряжающий кабель
Микрофон не работает	Не включен микрофон или не установлена громкость	Включите или отрегулируйте громкость
Отсутствует эхо	Эхо не установлено	Отрегулируйте эхо в соответствии с помещением
Наличие шума	Создаются помехи (шумы) из-за сигнала мобильного телефона	Отрегулируйте дистанцию между микрофоном и телефоном
Плохая запись (если присутствует)	Телефон не подходит или слишком слабая производительность чипа телефона	Переагрузите телефон и попытайтесь снова или замените телефон
Прерывается проигрывание музыки	Большое расстояние или есть помехи между телефоном и устройством	Используйте устройство недалеко от телефона или держите подальше от помех
Беззвучный или слабый инструментал	Громкость мобильного телефона низкая или плохое качество музыкального файла	Установите громкость телефона или загрузите музыку с более высоким качеством
Bluetooth не подключается	Большая дистанция или уже есть подключение с другим телефоном	Держите близко к телефону или разъедините с помощью другого телефона
Искажение звука при проигрывании музыки	Слишком большая громкость или слишком низкая мощность батареи	Снизьте громкость телефона или зарядите устройство
Iphone не может использовать Bluetooth для записи	iOS не поддерживает Bluetooth	Используйте аудио-кабель для записи или телефон на ОС Андроид для записи по блютуз

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:

Внимание!

Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации

М.П.

Подтверждено получение исправного изделия, с условиями гарантии ознакомлен

подпись покупателя

Экспортёр:

Шэньчжэнь. Самтэх Ко., ЛТД
Юридический адрес: Билдинг 3 1-3 Флорг, Динфанг Фубилан индустриал парк Шубажаж ронд, Сонган Ав., Баоан, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай

Импортёр:

ООО «Сигналелектроникс»
Юридический адрес: 630063, Россия, Новосибирск, ул. Декабристов, 253, 4 этаж
info@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru

Сделано в Китае. Товар сертифицирован. Гарантия 12 месяцев.

Дата выпуска: 30.08.2018